

Rasenmäher MS226-53 / MS225

ab Baujahr 08/2021

Fehlerbild: Rasenmäher geht während des Mähens plötzlich aus oder lässt sich nicht starten

Ursache: Bowdenzug hat sich gelängt und dadurch wird der Kontaktschalter nicht gedrückt

Lösung: Bowdenzug nachstellen bis der Kontaktschalter gedrückt ist

Beim Betätigen des Motorbremshebels oben am Handgriff wird die Metallwippe am Motor nach links gezogen, dadurch wird der kleine Bügel vom Kontaktschalter gedrückt. Wird dieser nicht gedrückt muss der Bowdenzug mit den beiden Sechskantmuttern nachgestellt werden.

